



# Обращение с устройством для регистрации данных Saga Logger на приемной площадке

 Нажмите и удерживайте кнопку **Stop («Стоп»**) (1) в течение **5 секунд**. Светодиодный индикатор перевозки (2) загорится на 3 секунды. 

Режим перевозки (3) должен измениться на **Stopping («Пристановка»)** или **Stopped («Прекращена»)**.



Какое состояние аккумуляторной батареи отображает индикатор уровня заряда? (4)


  
**Low power mode**  
Logger is now in low power mode.  
Please charge device.

Заряжайте устройство, подключив его к зарядному устройству Controlant/USB-адаптеру для зарядки/USB-порту компьютера, пока уровень заряда аккумуляторной батареи не достигнет **минимум 15 %**.

*Обратите внимание: для полной зарядки устройства от 0 до 100 % необходимо около 6 часов.*

Какое состояние подключения отображается? (5)





 Нажмите кнопку stop («Стоп») еще раз в зоне с более сильным сигналом сотовой связи. В случае неудачи выведите устройство из спящего режима, подключив его к зарядному устройству Controlant/USB-адаптеру для зарядки/USB-порту компьютера, затем отключите его и подождите 10 минут для проверки возможности подключения устройства к облаку.

В случае неудачи загрузите данные вручную на сайте <https://upload.controlant.com/> или обратитесь за помощью по адресу [support@controlant.com](mailto:support@controlant.com), указав свое местоположение и идентификационный номер устройства.

Какое аварийное состояние отображается? (6)



Значок аварийного сигнала **ОТСУТСТВУЕТ**

Значок аварийного сигнала  + аварийный светодиодный индикатор мигает каждые 5 секунд 

Поместите устройство в место, отведенное для устройств для регистрации данных Controlant, поскольку эти устройства могут использоваться повторно. Для возврата устройства следуйте согласованному процессу.

Произошел скачок температуры. Сверьтесь со стандартной рабочей процедурой и действуйте в соответствии с ней.